

- ◆ 电压:AC100~240V50/60HZ
- ◆ 功率:24V/800W
- ◆ 控制方式:DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能
- ◆ 通道:CH17、CH54、CH90、CH354
- ◆ 线性调光
- ◆ 特点:12RGBW+40RGB+72WY+20W段单点控制
- ◆ 工作温度:-30度50度
- ◆ 频闪频率:1-30HZ
- ◆ 连接方式:DMX512输入输出/电源输入输出
- ◆ IP等级:IP20
- ◆ 光源: 5060RGB(40w)12颗; 双色黄金光(2W)432颗; 5050RG(0.25)480颗; 5730白光(0.5)240颗;

后台		
r000	r000-r255	红色主灯珠功率调节
g000	g000-g255	绿色主灯珠功率调节
b000	b000-b255	蓝色主灯珠功率调节
w000	w000-w255	白色主灯珠功率调节
r000	r000-r255	红色辅灯珠功率调节
g000	g000-g255	绿色辅灯珠功率调节
b000	b000-b255	蓝色辅灯珠功率调节
w000	w000-w255	冷白灯珠功率调节
y000	y000-y255	暖白灯珠功率调节
w000	w000-w255	白色辅灯珠功率调节
n000	n000-n255	降功率
l000	1000-1255	最大率
OFF	OFF/ON	发送

设置	运行模式	DMX512 / 自走 / 声控
	地址码	001-512
	通道	CH17、CH52、CH93、CH354
	信号断开	灭灯、保持最后、声控模式、自走模式、手动模式
	效果	147
	自走速度	001-100
	声控灵敏度	001-100
	颜色	001-255
手动	和CH52通道对应	
系统	版本	版本号
	开机	0时00分00秒
	运行时间	0:00:00
	ID	000:000:000:000
	运行模式	DMX512 / 自走 / 声控
	风扇转速	0-255
	电机1校正-小	-127-128
	电机2校正-小	-127-128
	电机3校正-小	-127-128
	电机4校正-小	-127-128
	电机5校正-小	-127-128

高级	电机6校正-小	-127-128
	电机1校正-大	-127-128
	电机2校正-大	-127-128
	电机3校正-大	-127-128
	电机4校正-大	-127-128
	电机5校正-大	-127-128
	电机6校正-大	-127-128
	电机1反向	ON/OFF
	电机2反向	ON/OFF
	电机3反向	ON/OFF
	电机4反向	ON/OFF
	电机5反向	ON/OFF
	电机6反向	ON/OFF
	编号	001-006
	设置密码	0:0:0:0
	出厂设置	NO/YES
	语言	EN/中
	180	旋转
	dis.	息屏

通道17	通道值	基本功能
1	000-255	y轴行程
2	000-255	y轴无极
3	000-255	y轴微调
4	000-255	y轴速度
5	000-255	总调
6	000-031	开光
	032-063	灭光
	064-095	线性频闪
	096-127	开光
	128-159	脉冲频闪
	160-191	开光
	192-223	随机频闪
	224-255	开光
7	000-255	R红色主光灯珠调光
8	000-255	G绿色主光灯珠调光
9	000-255	B蓝色主光灯珠调光
10	000-255	W白色主光灯珠调光
11	000-255	R红色辅光灯珠调光
12	000-255	G绿色辅光灯珠调光
13	000-255	B蓝色辅光灯珠调光
14	000-255	冷白
15	000-255	暖白
16	000-255	白光
17	000-255	复位

通道54	通道值	基本功能
1	000-255	y1轴行程
2	000-255	y1轴无极
3	000-255	y1轴微调
4	000-255	y2轴行程
5	000-255	y2轴无极
6	000-255	y2轴微调
7	000-255	y3轴行程
8	000-255	y3轴无极
9	000-255	y3轴微调
10	000-255	y4轴行程
11	000-255	y4轴无极
12	000-255	y4轴微调
13	000-255	y5轴行程
14	000-255	y5轴无极
15	000-255	y5轴微调
16	000-255	y6轴行程（电机自走行程）
17	000-255	y6轴无极（电机自走幅度）
18	000-255	y6轴微调
19	000-255	电机速度（电机自走速度）
20	000-255	电机自走
21	000-255	总调
22	000-031	RGBW-开光
	032-063	RGBW-灭光
	064-095	RGBW-线性频闪
	096-127	RGBW-开光
	128-159	RGBW-脉冲频闪
	160-191	RGBW-开光
	192-223	RGBW-随机频闪
	224-255	RGBW-开光
23	000-255	RGBW-R红色调光
24	000-255	RGBW-G绿色调光
25	000-255	RGBW-B蓝色调光
26	000-255	RGBW-W白色调光
27	000-255	RGBW-色温
28	000-255	RGBW-颜色宏
29	000-255	RGBW-模式
30	000-255	RGBW-速度
31	000-255	RGBW-R红色背景调光
32	000-255	RGBW-G绿色背景调光
33	000-255	RGBW-B蓝色背景调光
34	000-255	RGBW-W白色背景调光
35	000-031	RGB2-开光
	032-063	RGB2-灭光
	064-095	RGB2-线性频闪
	096-127	RGB2-开光
	128-159	RGB2-脉冲频闪
	160-191	RGB2-开光
	192-223	RGB2-随机频闪
	224-255	RGB2-开光
36	000-255	RGB2-R红色调光
37	000-255	RGB2-G绿色调光
38	000-255	RGB2-B蓝色调光
39	000-255	RGB2-颜色宏

40	000-255	RGB2-模式
41	000-255	RGB2-速度
42	000-255	RGB2-R红色背景调光
43	000-255	RGB2-G绿色背景调光
44	000-255	RGB2-B蓝色背景调光
45	000-031	WY-开光
	032-063	WY-灭光
	064-095	WY-线性频闪
	096-127	WY-开光
	128-159	WY-脉冲频闪
	160-191	WY-开光
	192-223	WY-随机频闪
	224-255	WY-开光
46	000-255	WY-冷白色调光
47	000-255	WY-暖白色调光
48	000-255	WY-模式
49	000-255	WY-速度
50	000-031	W-开光
	032-063	W-灭光
	064-095	W-线性频闪
	096-127	W-开光
	128-159	W-脉冲频闪
	160-191	W-开光
	192-223	W-随机频闪
	224-255	W-开光
51	000-255	W-白色调光
52	000-255	W-模式
53	000-255	W-速度
54	000-255	复位

通道90	通道值	基本功能
1	000-255	y1轴行程
2	000-255	y1轴无极
3	000-255	y1轴微调
4	000-255	y2轴行程
5	000-255	y2轴无极
6	000-255	y2轴微调
7	000-255	y3轴行程
8	000-255	y3轴无极
9	000-255	y3轴微调
10	000-255	y4轴行程
11	000-255	y4轴无极
12	000-255	y4轴微调
13	000-255	y5轴行程
14	000-255	y5轴无极
15	000-255	y5轴微调
16	000-255	y6轴行程（电机自走行程）
17	000-255	y6轴无极（电机自走幅度）
18	000-255	y6轴微调
19	000-255	电机速度（电机自走速度）
20	000-255	电机自走
21	000-255	总调
	000-031	RGBW-开光
	032-063	RGBW-灭光

22	064-095	RGBW-线性频闪
	096-127	RGBW-开光
	128-159	RGBW-脉冲频闪
	160-191	RGBW-开光
	192-223	RGBW-随机频闪
	224-255	RGBW-开光
23	000-255	R第1段红色主灯珠线性调光
24	000-255	G第1段绿色主灯珠线性调光
25	000-255	B第1段蓝色主灯珠线性调光
26	000-255	W第1段白色主灯珠线性调光
...	...	...
67	000-255	R第12段红色主灯珠线性调光
68	000-255	G第12段绿色主灯珠线性调光
69	000-255	B第12段蓝色主灯珠线性调光
70	000-255	W第12段白色主灯珠线性调光
71	000-031	RGB2-开光
	032-063	RGB2-灭光
	064-095	RGB2-线性频闪
	096-127	RGB2-开光
	128-159	RGB2-脉冲频闪
	160-191	RGB2-开光
	192-223	RGB2-随机频闪
	224-255	RGB2-开光
72	000-255	RGB2-R红色调光
73	000-255	RGB2-G绿色调光
74	000-255	RGB2-B蓝色调光
75	000-255	RGB2-颜色宏
76	000-255	RGB2-模式
77	000-255	RGB2-速度
78	000-255	RGB2-R红色背景调光
79	000-255	RGB2-G绿色背景调光
80	000-255	RGB2-B蓝色背景调光
81	000-031	WY-开光
	032-063	WY-灭光
	064-095	WY-线性频闪
	096-127	WY-开光
	128-159	WY-脉冲频闪
	160-191	WY-开光
	192-223	WY-随机频闪
	224-255	WY-开光
82	000-255	WY-冷白色调光
83	000-255	WY-暖白色调光
84	000-255	WY-模式
85	000-255	WY-速度
86	000-031	W-开光
	032-063	W-灭光
	064-095	W-线性频闪
	096-127	W-开光
	128-159	W-脉冲频闪
	160-191	W-开光
	192-223	W-随机频闪
	224-255	W-开光
87	000-255	W-白色调光

88	000-255	W-模式
89	000-255	W-速度
90	000-255	复位

通道354	通道值	基本功能
1	000-255	y1轴行程
2	000-255	y1轴无极
3	000-255	y1轴微调
4	000-255	y2轴行程
5	000-255	y2轴无极
6	000-255	y2轴微调
7	000-255	y3轴行程
8	000-255	y3轴无极
9	000-255	y3轴微调
10	000-255	y4轴行程
11	000-255	y4轴无极
12	000-255	y4轴微调
13	000-255	y5轴行程
14	000-255	y5轴无极
15	000-255	y5轴微调
16	000-255	y6轴行程（电机自走行程）
17	000-255	y6轴无极（电机自走幅度）
18	000-255	y6轴微调
19	000-255	电机速度（电机自走速度）
20	000-255	总调
21	000-031	开光
	032-063	灭光
	064-095	线性频闪
	096-127	开光
	128-159	脉冲频闪
	160-191	开光
	192-223	随机频闪
	224-255	开光
22	000-255	R第1段红色主灯珠线性调光
23	000-255	G第1段绿色主灯珠线性调光
24	000-255	B第1段蓝色主灯珠线性调光
25	000-255	W第1段白色主灯珠线性调光
...	...	...
66	000-255	R第12段红色主灯珠线性调光
67	000-255	G第12段绿色主灯珠线性调光
68	000-255	B第12段蓝色主灯珠线性调光
69	000-255	W第12段白色主灯珠线性调光
70	000-255	R第1段红色辅灯珠线性调光
71	000-255	G第1段绿色辅灯珠线性调光
72	000-255	B第1段蓝色辅灯珠线性调光
...	...	...
187	000-255	R第40段红色辅灯珠线性调光
188	000-255	G第40段绿色辅灯珠线性调光
189	000-255	B第40段蓝色辅灯珠线性调光
190	000-255	W第1段冷白色灯珠线性调光
191	000-255	Y第1段暖白色灯珠线性调光
...	...	...

 332	 000-255	 W第72段冷白色灯珠线性调光
333	000-255	Y第72段暖白色灯珠线性调光
334	000-255	W第1段白色灯珠线性调光
 ...	 ...	
353	000-255	W第20段白色灯珠线性调光
354	000-255	复位