

10W RGB 专业激光照明

LCD 显示与操作：

- “黄色边框”：当前位置
- “红色字母”：当前函数或选定函数
- 旋转旋钮：更改位置或编辑值
- 按旋钮：编辑或进入功能菜单

液晶显示器（旋转旋钮，以选择该功能）

自动	SD 列表
声音	exFlash
DMX：x	设置
奴隶	设备

“DMX：x” x 表示当前的地址码

LCD 菜单功能

主菜单	辅助菜单	菜单功能	价值	默认值	功能	描述
自动菜单		自动菜单			标题	输入标题回到“向上”菜单
		表明	最大 25	0	内置效果选择	输入以进行编辑，将显示该值
		内置效果类型		1：极光，2：点梁，3：5 点，4：三角形 1,5：三角形 2,6：线，7：圆 1、8：圆 2、9：rect1、10：rect2 11：曲线，12：混合，13：自定义 1		
		步骤	最大 128	循环	选择效果	循环
		价值		值正确到步骤		
		比率	1-49	5	自动速度	设置自动速度
声音菜单		声音菜单			标题	输入标题回到“向上”菜单
		表明	最大 25	0	内置效果选择	输入以进行编辑，将显示该值
		内置效果类型		1：极光，2：点梁，3：5 点，4：三角形 1,5：三角形 2,6：线，7：圆 1、8：圆 2、9：rect1、10：rect2 11：曲线，12：混合，13：自定义 1		
		步骤	最大 128	循环	选择效果	循环
		价值		值正确到步骤		
		灵敏度	1-25	5	灵敏度调整	

		清除		清除		
DMX 菜单		DMX 菜单			标题	输入标题回到“向上”菜单
		类型	1-5	4 18CH	数据多路转换器	
		开始添加	1-512			
从属菜单		从属菜单			标题	输入标题回到“向上”菜单
		从属式		奴隶	主指示灯不能处于从属、Dmx、SD 的模式下。不连接 DMX 控制器	
SD 程序		SD 程序			标题	进入返回菜单
		表明	最大 10	循环		自行车 ILDA_user: 玩/玩。列表
		显示名称		Play: “.csv”文件名		
		文件	最大 83	循环	播放文件	cycle: (0-129)
		显示文件名		Ilda 文件名		
		模式	auto/sound	自动	auto/sound	
		速率	1-50	1	速度 1-50 快速到缓慢	
exF 列表菜单		exF 列表菜单			标题	输入标题回到“向上”菜单
		表明	最大 5	循环	播放文件	自行车 ILDA_user : update/ ex_play.list: 包括 gobo, 卡通, 动物, 光束, 定制 update/ ex_play_cn.list: 包括 gobo, 卡通, 动物, 光束, 定制
		显示文件名		Udata “.csv”file		
		文件	最大 25	循环	播放文件	自行车
		显示文件名		Ilda 文件名		
		模式	auto/sound	自动	auto/sound	
		速率	1-50	1	速度 1-50 快速到缓慢	
设置菜单	扫描速度	测试图	圆圈			
			最高的			
			颜色			

			雷克特				
		连接	是/否	是		是：扫描速率、预光、空白属于扫描速度 不	
		扫描速度	"58K7" "52K2" " 47K" "42K7" "39K1" "36K1" "33K5" "31K3" "29K3" "26K1" "20K4" "15K2" "10K"	33K5	扫描仪速度		
		-扫描速率	5-50	45			
		-prelight:	1-50	5			
		-空白:	1-50	2			
		DB25-ILDA XY	X 镜	是/否	不		
	Y 镜		是/否	不			
	Ilda 开关		自动开关	自动		关闭：内置效果模式 打开： DB25 ILDA 模式 自动：当链接 DB25 时，播放 ILDA，当关闭 DB25 时，播放内置效果	
	正 常 男 性 染色体组型	XY 大小	0-100	100			
		X 尺寸	0-100	100			
		Y 尺寸	0-100	100			
		X 位置	0-100	50			
		Y 位置	0-100	50			
		X 镜	是的，没有	不			
		Y 镜	是的，没有	不			

		XY 交换	是的, 没有	不			
	颜色	颜色类型	单个 RtoG, RtoB, GtoR, GtoB, BtoR, BtoG, RGB, TTL, 黑黑	RGB			
		所有	0-100	100			
		红色的	0-100	100			
		格林	0-100	100			
		蓝色	0-100	100			
	FFT/声音	清除			清晰的噪音		
		运行期间	5-30	5			
		黑色延迟	1-50	10		0.1 到 5 秒	
		阈值	0-100	22			
		启动 Freq	0-31	6			
		结束 Freq	0-31	26			
	sd	最大点	100-1300	1300			
		帧分割	是的, 没有	不			
	数据多路转换器	Dmx 速度	0-150	15			
	数据多路转换器	dmx 步骤	0-50	5			
	捕获 DMX	捕获 DMX	0-512				
	安全 THR		关闭, 1-100	从 ... 落下		关闭: 无保护	
	插值		是的, 没有	对			
设备详细信息	语言		中文/英文				

--	--	--	--	--	--	--

DMX 频道

ch	功能	价值	描述			
第 1 章	调光器	0-63	从…落下			
		64-127	上	自动速度		
		128-255		速度从慢到快		
第 2 章	模型	0-49	自动	每组每取 10 个值		
		50-99	声音	每组每取 10 个值		
		100-149	动画保存	每组每取 10 个值		
		150-199	动画-SD	每组各有 5 个值		
		200-255	模式	每组每取 10 个值		
第 3 章	gobo /frame	0-249	自动、声音	动画		模式
			每个自动效果各 3 个值	每个防腐层各 3 个值		每个模式各有 3 个值
		250-255	循环选定的组（从甲烯中选择）			

ch	功能	价值	描述	
第 4 章	闸门	0-10	无频闪器	
		11-199	自动频闪灯从慢到快	
		200-249	声频探测器	
		250-255		
第 5 章	颜色选择	0-1	固定颜色	
		2-15	7 种颜色	
		16-19	7 颜色变化	
		20-33	7 种混合颜色	
		34-37	7 混合颜色变化	
		38-154	调整颜色	
		155-255	调整自来水的颜色	
第六章	显示模式	0-63	正常显示	
		64-127	光斑显示	
		128-191	段显示	
		192-255	点显示	
第七章	平底锅	0-255	手动防锈	
第 8 章	使倾斜	0-255	手动防锈	
第 9 章	快速移动	0-10	无功能	
		11-87	手动调整	
		88-150	大的	

		151-200	小的
		201-255	小周期
第 10 章	倾斜旋转	0	无功能
		1-128	手动旋转
		129-255	自动旋转
第 11 章	盘形旋转	0	无功能
		1-128	手动旋转
		129-255	自动旋转
第 12 章	Z 旋转	0	无功能
		1-128	手动旋转
		129-192	自动旋转
		193-255	自动旋转
第 13 章	渐变绘制	0-10	无功能
		10-74	手动调整
		75-104	自动绘制 (+)
		105-144	自动绘制 (-)
		145-184	自动循环绘制
		185-224	自动循环绘制 (+)
		225-255	自动循环绘制 (-)
第 14 章	X 自动移动	0	无功能
		1-255	从慢到快
第 15 章	Y 自动移动	0	无功能
		1-255	从慢到快
第 16 章	红色调光器	0-255	从最亮到最亮
第 17 章	绿色调光器	0-255	从最亮到最亮
第 18 章	蓝色调光器	0-255	从最亮到最亮

通道模式	通道数值	控制内容
CH1	0~31	Blackout(闭光)
	32 ~ 63	手动选图
	64 ~ 95	内置效果自走模式
	96 ~ 127	声控触发自走宏功能
CH2	0 ~ 255	总亮度调节
CH3	0 ~ 255	红光亮度调节
CH4	0 ~ 255	绿光亮度调节
CH5	0 ~ 255	蓝光亮度调节
CH6	0 ~ 255	图案组选择： 32 个数值为一个图案组，共 8 组
		宏功能选择： 10 个数值为一个宏功能效果，共 25 个；
CH7	0 ~ 15	Blackout(闭光)
	16 ~ 255	图案选择： 12 个数值为一个图案，共 20 个；
CH8	0 ~ 255	图案水平位置（128 为调试中心）
CH9	0 ~ 255	图案水平位置微调
CH10	0 ~ 255	图案垂直位置（128 为调试中心）
CH11	0 ~ 255	图案垂直位置微调
CH12	0 ~ 255	图案旋转
CH13	0 ~ 255	图案旋转微调
CH14	0 ~ 255	图案大小调节，由大到小

CH15	0 ~ 255	图案 X 轴翻转(由左往右翻转)		
CH16	0 ~ 255	图案 Y 轴翻转(由下向上翻转)		
CH17	0 ~ 7	默认	8 ~ 63	7 种不同颜色
	64 ~ 127	颜色效果(每 8 个数值为一个效果 , 共 8 个)		
	128 ~ 143	宏功能 1	144 ~ 159	宏功能 2
	160 ~ 175	宏功能 3	176 ~ 191	宏功能 4
	192 ~ 207	宏功能 5	208 ~ 223	宏功能 6
	224 ~ 239	宏功能 7	240 ~ 255	宏功能 8
CH18	0 ~ 255	图案渐绘 , 可见点 100%-0		
CH19		图案变形 (配合缩放通道 (14)(25))		
	0 ~ 15	无效	16 ~ 31	宏功能 1
	32 ~ 47	宏功能 2	48 ~ 63	宏功能 3
	64 ~ 79	宏功能 4	80 ~ 95	宏功能 5
	96 ~ 111	宏功能 6	112 ~ 127	宏功能 7
	128 ~ 143	宏功能 8	144 ~ 159	宏功能 9

	160 ~ 175	宏功能 10	176 ~ 191	宏功能 11
	192 ~ 207	宏功能 12	208 ~ 223	宏功能 13
	224 ~ 255	默认		
CH20	波浪模式 (数值为 0 时无效)			
	1 ~ 39	宏功能 1	40 ~ 79	宏功能 2
	80 ~ 119	宏功能 3	120 ~ 159	宏功能 4
	160 ~ 199	宏功能 5	200 ~ 255	宏功能 6
CH21	图案渐绘宏功能 (数值为 0 时无效) 无效			
	1 ~ 42	宏功能 1	43 ~ 84	宏功能 2
	85 ~ 126	宏功能 3	127 ~ 255	频闪效果 (由慢到快)
CH22	X 水平位置宏功能 (数值为 0 时无效) 无效			
	0	无效	1 ~ 32	宏功能 1
	33 ~ 64	宏功能 2	65 ~ 96	宏功能 3

	97 ~ 128	宏功能 4	129 ~ 160	宏功能 5
	161 ~ 192	宏功能 6	193 ~ 224	宏功能 7
	225 ~ 255	宏功能 8		
CH23	Y 垂直位置宏功能 (数值为 0 时无效) 无效			
	0	无效	1 ~ 32	宏功能 1
	33 ~ 64	宏功能 2	65 ~ 96	宏功能 3
	97 ~ 128	宏功能 4	129 ~ 160	宏功能 5
	161 ~ 192	宏功能 6	193 ~ 224	宏功能 7
	225 ~ 255	宏功能 8		
CH24	图案旋转宏功能 (数值为 0 时无效)			
	0	无效	1 ~ 32	宏功能 1
	33 ~ 64	宏功能 2	65 ~ 96	宏功能 3
	97 ~ 128	宏功能 4	129 ~ 160	宏功能 5

	161 ~ 192	宏功能 6	193 ~ 224	宏功能 7
	225 ~ 255	宏功能 8		
CH25	图案缩放宏功能 (数值为 0 时无效)			
	0	无效	1 ~ 32	宏功能 1
	33 ~ 64	宏功能 2	65 ~ 96	宏功能 3
	97 ~ 128	宏功能 4	129 ~ 160	宏功能 5
	161 ~ 192	宏功能 6	193 ~ 224	宏功能 7
	225 ~ 255	宏功能 8		
CH26	图案水平翻转宏功能 (数值为 0 时无效)			
	0	无效	1 ~ 32	宏功能 1
	33 ~ 64	宏功能 2	65 ~ 96	宏功能 3
	97 ~ 128	宏功能 4	129 ~ 160	宏功能 5
	161 ~ 192	宏功能 6	193 ~ 224	宏功能 7

	225 ~ 255	宏功能 8		
CH27	图案垂直翻转宏功能 (数值为 0 时无效)			
	0	无效	1 ~ 32	宏功能 1
	33 ~ 64	宏功能 2	65 ~ 96	宏功能 3
	97 ~ 128	宏功能 4	129 ~ 160	宏功能 5
	161 ~ 192	宏功能 6	193 ~ 224	宏功能 7
	225 ~ 255	宏功能 8		